



## Specificaties Eglo Plafondlamp Corato Staal Beige | Geschikt voor 3x E14



[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 263962                              |
| EAN                        | 9008606262137                       |
| Merk                       | Eglo                                |
| Fabrikantnaam              | BAR/3 E14 SAND/NICKEL/OPAL 'CORATO' |
| Lampdirect All-in garantie | 2 jaar                              |

### Technische Informatie

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Techniek               | Armatuur met Fitting                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                             |
| Dimbaar                | Dimbaar met een smartphone / tablet |
| Geschikt voor          | E14                                 |
| Inclusief Lamp         | Nee                                 |
| Aantal lichtpunten     | 3                                   |
| Maximale Wattage Lamp  | 18                                  |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 0lm                                 |
| Kantelbaar             | Ja                                  |
| Montage                | Plafond                             |
| Noodverlichting        | Geen Noodverlichting                |
| Type product           | Designlamp met Fitting              |

### Armatuur Informatie

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kleur Armatuur | Beige  |
| Behuizing      | Staal  |
| Product Serie  | Corato |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 520 |
| Breedte (mm) | 125 |
| Hoogte (mm)  | 150 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|